

控制板端子接口			EPS-B2伺服驱动器接口		
引脚号	信号定义	信号说明	引脚号	信号定义	信号说明
10	P+	正转脉冲输出	43	PULS+	指令脉冲输入1
11	P-		41	PULS-	
13	S+	反转脉冲输出	39	SIGN+	指令脉冲输入2
14	S-		37	SIGN-	
2	A+	A相反馈脉冲输入	21	PA0	A相脉冲输出
3	A-		22	/PA0	
4	B+	B相反馈脉冲输入	25	PB0	B相脉冲输出
5	B-		23	/PB0	
6	Z+	Z相反馈脉冲输入	13	PC0	C相脉冲输出
7	Z-		24	/PC0	
1	24V	24V电源	11	COM+	外接控制电源+
9	0V	24V电源地	26	BK-	电机刹车-
			6	ALM-	伺服警报-
15	ALRM	伺服驱动器报警	7	ALM+	伺服警报+
8	SON	伺服使能	9	S-ON	伺服使能
12	BK	刹车	1	BK+	电机刹车+

参数编号	参数值		
PA000	0000	位置控制	
PA200	0001	脉冲形式/电机方向/反馈脉冲方向	
I0-3	0	电机方向	
PA205	1	电子齿轮比分子	
PA206	1	电子齿轮比分母	
PA210	2500	编码器分频脉冲数	
PA118		惯量比	
PA500	0	伺服使能	

